

Kurzanleitung Inbetriebnahme

Samsung Digital Signage Display

Inhaltsverzeichnis

Die Einrichtung des Geräts besteht aus diesen wenigen Punkten.
Der Titel der Seite entspricht in der Regel dem, der auch auf dem Gerät angezeigt wird.

1. Sprache einstellen	1
2. Installationstyp.....	2
3. Anzeigeausrichtung	3
4. Automatisch ausschalten	4
5. Drahtlose Verbindung / Kabelgebundene Verbindung	5
6. Abspielen mit	6
7. Mit RM-Server verbinden	7
8. Geräte am Server.....	9
9. Zeit einstellen	10

Die wichtigsten Daten in der Schnellübersicht

URL Startprogramm Adresse:	http://rstv.app
RM-Server Serveradresse:	rm.rstv.app
TLS:	Nicht verwenden
Port:	7001



Schritt 1

Sprache

1. Wählen Sie aus den verfügbaren Sprachen die für Sie passende aus.



Schritt 2

Installationstyp

1. Wählen Sie als Installationstyp **[Grundeinrichtung]**.
*Alternativ wählen Sie **[Produkt klonen]** wenn Sie bereits ein fertig eingerichtetes Gerät besitzen.*



Schritt 3

Anzeigerausrichtung

1. Wählen Sie die für Ihr Display korrekte Anzeigerausrichtung aus.

Wichtig: Die hier gewählte Anzeigerausrichtung muss mit der effektiven Ausrichtung des Geräts übereinstimmen.

Die Lüftung und somit die Kühlung des Geräts orientiert sich an dieser Einstellung. Stimmt die hier gewählte Ausrichtung der Anzeige nicht mit der des Geräts überein, kommt es zu Schäden am Gerät.



Schritt 4

Automatisch ausschalten

1. Wählen Sie für das automatische Ausschalten der Anzeige die Option **[Aus]**.
Da das Ein- bzw. Ausschalten des Displays über einen Zeitplan gesteuert wird, erübrigt sich diese Funktion in diesen Einstellungen.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl im erscheinenden Pop-Up indem Sie die Option **[Auf «Aus» festlegen]** wählen.
Hier werden Sie nochmals darauf hingewiesen, dass sich das automatische Ausschalten nur für den Privatgebrauch empfiehlt, da sich das Display sonst ausschaltet, wenn kein Knopfdruck auf der Fernbedienung innerhalb der gewählten Zeit geschieht.



Schritt 5

Drahtlose Verbindung

1. Wählen Sie Ihr Drahtlos-Netzwerk aus der Liste von gefundenen Netzwerken aus.
Wenn das von Ihnen vorgesehene Netzwerk nicht in der Liste erscheint, überprüfen Sie folgendes:
 - + Ist der Router eingeschaltet?
 - + Befindet sich das Gerät nahe genug am Router/Sender?
 - + Ist das Netzwerk wirklich verfügbar? (Mit anderen Geräten testen)
2. Geben Sie das Passwort Ihres Drahtlos-Netzwerks ein um eine Verbindung herzustellen.
3. Warten Sie bis die Überprüfung durchgeführt ist und die Verbindung besteht.

Kabelgebundene Verbindung

Wenn Sie Ihr Gerät über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet verbinden, erübrigt sich dieser Schritt. Stellen Sie jedoch sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und der Router mit dem Internet verbunden ist.



Schritt 6

Abspielen mit ...

1. Wählen Sie als Player-Typ die Option **[URL Startprogramm]**.
2. Im erscheinenden Textfeld geben Sie folgende URL ein:
http://rstv.app
*Die Schreibweise muss zwingend übereinstimmen. Dies betrifft auch die **Gross- und Kleinschreibung** sowie alle übrigen Zeichen wie **Doppelpunkt** und **die beiden Schrägstriche***
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung die rechte Pfeiltaste, um mit dem nächsten Menüpunkt fortzufahren.
Mit der linken bzw. rechten Pfeiltaste der Fernbedienung können Sie jederzeit zwischen den einzelnen Menüpunkten umschalten, um beispielsweise gemachte Eingaben zu korrigieren.



Schritt 7

Mit RM-Server verbinden

1. Wählen Sie die Option **[Jetzt einrichten]** um alles Nötige einzurichten, was Sie für die Verwendung von revolutionSCREEN brauchen.



Schritt 8

Mit RM-Server verbinden

1. Wählen Sie **[Jetzt einrichten]**.
2. Im erscheinenden Textfeld geben Sie folgende Adresse ein:
rm.rstv.app
*Beachten Sie hierbei alle Zeichen, also auch Punkte. Die Schreibweise muss zwingend übereinstimmen. Dies betrifft auch die **Gross- und Kleinschreibung** sowie alle übrigen Zeichen*
3. Für die Option TLS wählen Sie **[nicht verwenden]**.
4. Setzen Sie für den Port den Wert **[7001]**



Schritt 9

Geräte am Server

1. Bestätigen Sie hier Ihre Eingaben.

Ihr Gerät wird voraussichtlich eine andere Temporäre ID besitzen als hier angezeigt. Diese ID wird automatisch generiert und dient nur zur Identifikation des Geräts.

An diesen Einstellungen muss für das Funktionieren der App nichts geändert werden.

2. Temporäre ID melden.

Ihr Senden Sie uns auf booking@revolutionscreen.net Ihren Temporäre ID. Somit können wir Ihren Display eindeutig Ihrem Kundenkonto zuweisen.



Schritt 10

Zeit einstellen

1. Stellen Sie das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit für das Gerät ein.
Sie können diesen Punkt in der Regel auch überspringen, da sich das Gerät nach der ersten Verbindung mit dem Internet selbst mit der Weltzeit synchronisiert.



Schritt 11

Abgeschlossen

1. Drücken Sie auf **[Fertig]** um die Einrichtung abzuschliessen.
Nach einer kurzen Wartezeit werden Sie direkt ins HOME-Menü des Geräts geführt.




Schritt 12

Startklar

1. Die nun programmierte revolutionSCREEN App startet automatisch mit dem Gerät. *Im HOME-Menü (HOME-Knopf auf der Fernbedienung) können Sie über das Feld [URL-Startprogramm] die App zusätzlich auch manuell starten.*

Gold-Partner for
Digital Signage Displays
SAMSUNG

 **revolutionSCREEN AG**
Kantonsstrasse 43
6048 Horw
Switzerland

+41 (0)41 211 00 92
info@revolutionscreen.net
revolutionscreen.net